## Sharp PG D210E/U





Kurze Vorstellung des Sharp PG D210E/U. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine XGA

1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 200:1.

Kurzvorstellung Eine Bildbreite von bis zu 275 cm ist möglich, da der Projektor 1000 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 183 cm breit sein. Der Projektor kam

1999 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

3 x 1,3" LCD TFT Panel Projektionssystem

XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen 1000 333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

333 Lux (bei 200 200:1 full on/off 1.69 min. Lumen Kontrast 200:1 full on/off Schwarzwert 5,0000 min. Lumen

Offset

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

XGA 1024 x 768 786.432 Pixel

Auflösung SXGA 1280 x 1024 komprimiert

PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen...

120W UHP Lampe Lichtquelle

Artikel Nr.: CLMPF0052CE01

Licht Lebensdauer 2000 Std.

Betriebskosten 24,39% / 0,1 €

**Focus** manuell

Zoom manuell 1,62

Objektiv F=2,5-3,6 f=47-76 mm

Projektionsverhältnis


Audio 2 x 2W

Anschlüsse 2 x D-sub 15pin in 1 x out

Mini Jack in und out 2 x Mous Port Cinch Stereo in Cinch Video in S-Video in







. Leinwand:1 Gain



Deckenmontage

Stromverbrauch 220W

Maße BxHxT 262 x 137 x 330 mm (10,3"x5,4"x13") 11.85 L/dm<sup>3</sup>

Betriebsgeräusch -

Gewicht 6,60 kg / 14,55 lbs.

Keystone-Korrektur -Ausleuchtung -Frequenz -

Foot-Lamberts 31 fL / max. 275 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup> 108.5 cd/m<sup>2</sup>

Ausstattung (Extras) - Screen Mirroring -

Baujahr 1999 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.